

# DIMMER E CONTROLLER

## WALL RGB TOUCH

Controller "2 in uno" RGB ed RGBW  
Sistema touch elegante ed affidabile, ideale per regolare  
e dimmerare impianti RGB 12/24V

*Controller "two in one" RGB and RGBW  
Elegant and reliable touch system, ideal for  
set and dimming RGB system 12/24V*



**i** Scatola di montaggio non inclusa ma acquistabile separatamente  
Fixing box not included but available separately



### SPECIFICHE - SPECIFICATIONS

Code	INPUT	Potenza Power	Sistema System	Dimensioni Dimensions	IP	Imballo Packaging	EAN
WALLRGBTOUCH	DC 5-24V	12V < 144W 24V < 288W	RGB \ RGBW	86x86x35 mm	IP 20	1/1	8056093642018
WLINC	Scatola per montaggio ad incasso - Recessed fixing box				IP 20	1/1	8056093642049
WLSUP	Scatola per montaggio superficie - Surface fixing box				IP 20	1/1	8056093642056

### Funzioni e caratteristiche principali

- Settaggio sistema RGB o RGBW tramite jumper
- Scelta colore statico tramite anello TOUCH
- 30 modalità di regolazione
- Regolazione velocità cicli di luce
- Regolazione luminosità
- Tasto ON-OFF

### Main features

- Setting RGB or RGBW by jumper
- Static color choice by ring TOUCH
- 30 different modes
- Speed control light cycles
- Brightness adjustment
- ON-OFF

## WALL DIMMER TOUCH

Dimmer controller  
Sistema touch elegante ed affidabile, ideale per regolare  
e dimmerare impianti a 12 o 24V

*Dimmer controller  
Elegant and reliable touch system, ideal for  
set and dimming 12 or 24V system*



**i** Scatola di montaggio non inclusa ma acquistabile separatamente  
Fixing box not included but available separately



### SPECIFICHE - SPECIFICATIONS

Code	INPUT	Potenza Power	Sistema System	Dimensioni Dimensions	IP	Imballo Packaging	EAN
WALLDIMTOUCH	DC 5-24V	12V < 144W 24V < 288W	ZONE \ SCENE	86x86x35 mm	IP 20	1/1	8056093642001
WLINC	Scatola per montaggio ad incasso - Recessed fixing box				IP 20	1/1	8056093642049
WLSUP	Scatola per montaggio superficie - Surface fixing box				IP 20	1/1	8056093642056

### Funzioni e caratteristiche principali

- Possibilità gestione fino a 4 SCENE o 4 ZONE
- Scelta SCENE o ZONE tramite jumper
- Nel settaggio a ZONE sarà possibile regolare ogni ZONA indipendentemente ( fino a 4 ZONE )
- Nel settaggio a SCENE sarà possibile memorizzare fino a 4 scene diverse
- Regolazione luminosità tramite anello TOUCH
- Tasto ON-OFF

### Main features

- Management up to 4 ZONES or 4 SCENES
- ZONE or SCENE choice by ring TOUCH
- in ZONE mode, you can set up, up to 4 different ZONES
- in SCENE mode, you can memorize up to 4 different SCENE
- Brightness adjustment by ring TOUCH
- ON-OFF

ACCESSORI  
LED