

FARI SOLAR LED

Serie di fari eleganti e professionali a energia solare con pannello fotovoltaico Monocristallino. Lenti ad alta qualità, controllo con telecomando IR e indicatore della batteria sul faro. Connettore impermeabile IP65.

Series of elegant and professional solar-powered lights with Monocrystalline photovoltaic panel. High quality lens, IR remote control and battery indicator on the headlight. IP65 waterproof connector.

Funzioni / Funzioni:


- ON-OFF
Controllo luminosità
Timer
Programma automatico
- ON-OFF
Brightness control
Timer
Automatic Program

Materiale / Material:

- Corpo in alluminio, diffusore in termoplastico
Aluminum body, thermoplastic diffuser

Incluso / Included:

- Telecomando IR
Pannello fotovoltaico
IR remote control
Photovoltaic panel



Codice Code	Lumen (real)	Kelvin	Nr. LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	Batteria Battery	Tempo di ricarica Charging time	Autonomia Autonomy	Lunghezza cavo Pannello Cable length panel	Dimensioni Pannello Panel size	PKG
FS1200BN	1200 Lm	4000K	18 x 3W (nominali)	>80Ra	90°	IP 65	Grigio / Gray	400mm	10000mAh	4~6 H	10~15 H	2000mm	350x235x15mm	1/4
FS2000BN	2000 Lm	4000K	36 x 3W (nominali)	>80Ra	90°	IP 65	Grigio / Gray	400mm	15000mAh	4~6 H	10~15 H	2000mm	350x350x15mm	1/4
FS2700BN	2700 Lm	4000K	55 x 3W (nominali)	>80Ra	90°	IP 65	Grigio / Gray	400mm	20000mAh	4~6 H	10~15 H	2000mm	450x350x15mm	1/2
FS3700BN	3700 Lm	4000K	72 x 3W (nominali)	>80Ra	90°	IP 65	Grigio / Gray	400mm	40000mAh	4~6 H	10~15 H	2000mm	530x350x15mm	1/2
FS5000BN	5000 Lm	4000K	105 x 3W (nominali)	>80Ra	90°	IP 65	Grigio / Gray	400mm	50000mAh	4~6 H	10~15 H	2000mm	600x350x15mm	1/2

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	IP	Lunghezza cavo Cable length	PKG
FSPR250NE	Prolunga 250cm con connettori rapidi IP65 / 250cm extension with IP65 quick connectors	IP 65	250cm	1/1

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks