


LAMPADE FILAMENTO MILKY

Lampade LED SMD con vetro bianco
LED lamp SMD with white glass

Materiale / Material:

- Bulbo in vetro milky
Milky glass bulb



Code Codice	Power Potenza	Voltage Tensione	Lumen (real)	Kelvin	CRI	Beam Angle Fascio	Socket Attacco	Energy class	Comparison Comparazione	PKG
FLSFE27MKBC	6W	220 - 240V	800Lm	3000K	>80Ra	300°	E27	E	inc. = 40W	10/100
FLSFE27MKBN	6W	220 - 240V	850Lm	4000K	>80Ra	300°	E27	E	inc. = 40W	10/100
FLSFE14MKBC	6W	220 - 240V	800Lm	3000K	>80Ra	300°	E14	E	inc. = 40W	10/100
FLSFE14MKBN	6W	220 - 240V	850Lm	4000K	>80Ra	300°	E14	E	inc. = 40W	10/100
FLOLE14MKBC	6W	220 - 240V	800Lm	3000K	>80Ra	300°	E14	E	inc. = 40W	10/100
FLOLE14MKBN	6W	220 - 240V	800Lm	4000K	>80Ra	300°	E14	E	inc. = 40W	10/100
FLCVE14MKBC	6W	220 - 240V	780Lm	3000K	>80Ra	300°	E14	E	inc. = 40W	10/100
FLCVE14MKBN	6W	220 - 240V	780Lm	4000K	>80Ra	300°	E14	E	inc. = 40W	10/100
FL60E27MKBC	8W	220 - 240V	1100Lm	3000K	>80Ra	300°	E27	E	inc. = 75W	10/100
FL60E27MKBN	8W	220 - 240V	1100Lm	4000K	>80Ra	300°	E27	E	inc. = 75W	10/100
FL70E27MKBC	16W	220 - 240V	2000Lm	3000K	>80Ra	300°	E27	E	inc. = 110W	10/100
FL70E27MKBN	16W	220 - 240V	2000Lm	4000K	>80Ra	300°	E27	E	inc. = 110W	10/100

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks