

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni

This instruction sheet should be kept for future reference.

Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell'installazione

Be sure to read and understand the instructions before installation.

## SICUREZZA

- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione
- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato
- Collocare il prodotto in un luogo idoneo al grado di protezione IP67
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici
- Non coprire la lampada con materiale termoisolante
- Non installare vicino superfici soggette ad alte temperature


## SAFETY

- Always switch off the power before installing or servicing
- Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel
- Place the product in a place suitable for the IP67 degree protection
- Do not cover the lamp with heat-insulating material
- Do not install near surface subject to high temperatures

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Cod.	Voltaggio Voltage	Potenza Power	Lumen Lm	Kelvin K	Fascio Beam Angle	Temperatura esercizio Working temperature	IP	Dimensioni Dimensions
GRLED3W1RBC	12V	3W	240 Lm	3000° K	60°	-40°C ~ +50°C	IP67	Ø65 x 82mm
GRLED3W1RBN	12V	3W	250 Lm	4000° K	60°	-40°C ~ +50°C	IP67	Ø65 x 82mm
GRLED3W2RBC	12V	3W	240 Lm	3000° K	60°	-40°C ~ +50°C	IP67	Ø65 x 82mm
GRLED3W2RBN	12V	3W	250 Lm	4000° K	60°	-40°C ~ +50°C	IP67	Ø65 x 82mm
GRLED3W3RBC	12V	3W	240 Lm	3000° K	60°	-40°C ~ +50°C	IP67	Ø65 x 82mm
GRLED3W3RBN	12V	3W	250 Lm	4000° K	60°	-40°C ~ +50°C	IP67	Ø65 x 82mm
GRLED3WOPBC	12V	3W	240 Lm	3000° K	45°	-40°C ~ +50°C	IP67	Ø65 x 75mm
GRLED3WOPBN	12V	3W	250 Lm	4000° K	45°	-40°C ~ +50°C	IP67	Ø65 x 75mm

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < G >  
This product contains a light source of energy efficiency class < G >



(il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio)

(the symbol indicates that the product must not be disposed of as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling)



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO installation instructions

1. Togliere tensione all'impianto  
1. Switch off main power
2. Praticare un foro idoneo alle dimensioni della cassaforma inclusa (fig. 1)  
2. Make a hole suitable for the dimensions of the enclosed formwork (fig. 1)
3. Estrarre il faretto dalla cassaforma (fig. 2)  
3. Remove the ground light from the formwork (fig.2)
4. Inserire la cassaforma nel foro appena eseguito e cementarla (fig. 3)  
4. Insert the formwork into the hole just made and fix it by concrete (fig.3)
5. Inserire il faretto nella cassaforma avendo cura di far passare prima il cavo di alimentazione (fig. 4)  
5. Insert the spotlight in the formwork making sure to pass first the power cord (fig. 4)
6. Collegare il cavo a un driver led 12VDC utilizzando una connessione con grado di protezione IP67 o superiore (non inclusa)  
6. Connect the cable to a 12VDC led driver using a connection with protection degree IP67 or higher (not included)
7. Dare tensione all'impianto  
7. Switch on main power

