



FOGLIO ISTRUZIONI

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni. Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell'installazione



SICUREZZA

- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Rispettare il grado di protezione IP20-44 del faretto.
- L'utilizzo di solventi o prodotti chimici danneggeranno il diffusore della lampada.
- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici.
- Non coprire la lampada con materiale termoisolante.
- Non installare il prodotto in zone soggette ad umidità o alte temperature.
- Lasciare almeno 75mm di spazio intorno all'articolo per garantire una corretta ventilazione.



INSTRUCTION LEAF

This instruction sheet should be kept for future reference. Be sure to read and understand the instructions before installation.



SAFETY

- All fittings must be installed by a qualified person.
- Respect the IP20-44 degree of protection of the spotlight.
- The use of solvents or chemicals will damage the lamp diffuser.
- Always disconnect the power before carrying out installation or maintenance.
- Do not disassemble or tamper with the product to avoid electric shock.
- Do not cover the lamp with thermal insulation material.
- Do not install the product in areas subject to humidity or high temperatures.
- Leave at least 75mm of space around the article to guarantee a correct ventilation.



FEUILLE D'INSTRUCTION


Cette fiche d'instructions doit être conservée pour référence future. Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions avant l'installation.



SÉCURITÉ

- L'installation et la maintenance ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- Respecter le degré de protection IP20-44 du projecteur.
- L'utilisation de solvants ou de produits chimiques endommagera le diffuseur de la lampe.
- Débranchez toujours l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit pour éviter un choc électrique.
- Ne couvrez pas la lampe avec un matériau calorifuge.
- N'installez pas le produit dans des zones sujettes à l'humidité ou à des températures élevées.
- Laissez au moins 75 mm d'espace autour de l'article pour assurer une bonne ventilation.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES




Code	Power	Volt (V)	Nominal Lumen	Real Lumen	Kelvin	FASCIO Beam angle	IP	CRI	DIMENSIONI Dimensions
SYDNEY7WMC	7W	220-240V; 50Hz	724Lm 840Lm 787Lm	572Lm 668Lm 620Lm	3000K 4000K 6000K	100°	IP20 IP44	>80	ø95 x 57.5 mm
SYDNEY10WMC	10W	220-240V; 50Hz	870Lm 1020Lm 938Lm	695Lm 815Lm 742Lm	3000K 4000K 6000K	100°	IP20 IP44	>80	ø113 x 59 mm
SYDNEY17WMC	17W	220-240V; 50Hz	1568Lm 1853Lm 1700Lm	1252Lm 1474Lm 1345Lm	3000K 4000K 6000K	100°	IP20 IP44	>80	ø174 x 68.5 mm
SYDNEY25WMC	25W	220-240V; 50Hz	2430Lm 2828Lm 2615Lm	1940Lm 2247Lm 2068Lm	3000K 4000K 6000K	100°	IP20 IP44	>80	ø244 x 84.5 mm

Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>

These products contain a light source of energy efficiency class <F>

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>





INSTALLAZIONE

1. Togliere tensione.
2. Praticare un foro nel soffitto/cartongesso rispettando il diametro del modello
3. Cablare il cavo di alimentazione ai morsetti del converter integrato nel faretto (230V)
4. Scegliere il colore desiderato tramite lo switch integrato
5. Piegare entrambe le molle e inserire il faretto nel foro
6. Dare tensione all'impianto.



INSTALLATION

1. Turn OFF the Power.
2. Make a hole into the ceiling/plastic board respecting the diameter of the model
3. Wire the power cable to the terminals of the converter integrated in the spotlight (230V)
4. Choose the desired colour through the integrated switch
5. Bend both springs and insert the spotlight into the hole
6. Turn ON the Power



INSTALLATION

1. Veiller à ce que l'alimentation soit coupée au niveau du disjoncteur général.
2. Effectuer un perçage approprié dans le plafond en respectant le diamètre nécessaire à l'encastrement du modèle de spot.
3. Câbler le câble d'alimentation aux bornes du convertisseur intégré au projecteur (230V)
4. Choisir la couleur d'éclairage désirée grâce au commutateur disposé à l'arrière du spot
5. Presser les 2 languettes latérales à ressort et pousser le spot dans la cavité. S'assurer de la bonne tenue du luminaire une fois installé.
6. Effectuer un nouveau contrôle pour vérifier la conformité des branchements, puis mettre sous tension



(il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio)

(the symbol indicates that the product must not be disposed of as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling)



Code	FORO Hole
SYDNEY7WMC	ø68 - 80mm
SYDNEY10WMC	ø90 - 102mm
SYDNEY17WMC	ø145 - 155mm
SYDNEY25WMC	ø195 - 215 mm