

CARRABILE 3W

Faretto LED 3W - 12V carrabile
Carriageable downlight LED 3W - 12V

Materiale / Material:



- Alluminio e acciaio Inox #304
Aluminium and #304 stainless steel

Incluso / Included:

- Cassaforma ø88mm H75mm
Formwork ø88mm H75mm

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Potenza di picco all'accensione 4.9W
Peak output power 4.9W
- Tensione costante: utilizzare converter 12V (da pag.254)
Constant voltage: use 12V converter (from pag.254)



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	PKG
CARR/3W/BC	3W	12V DC	190 Lm	3000K	>80Ra	30°	IP 68	acciaio / steel	150 cm	1/40
CARR/3W/BN	3W	12V DC	200 Lm	4000K	>80Ra	30°	IP 68	acciaio / steel	150 cm	1/40
CARR/3W/BF	3W	12V DC	210 Lm	6400K	>80Ra	30°	IP 68	acciaio / steel	150 cm	1/40
CARR/3W/RGB-C	9W (3x3)	12V DC	-	RGB	-	30°	IP 68	acciaio / steel	150 cm	1/40

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Dimensions
CASSCARR/3W	Cassaforma per faro carrabile 3W / Formwork for carriageable 3W ground light	ø88mm H75mm

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / This product contains a light source of energy efficiency class G

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks