

LED GARDEN 3W - RGB 9W

Faretto da giardino orientabile 3W - 12V 3000K - 6400K Versione
9W - 12V RGB

Adjustable garden spotlight built-in LED 9W 12V RGB version

Materiale / Material:



- Metallo
Metal

Incluso / Included:

- Picchetto di fissaggio
Fixing picket

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Da utilizzare con controllers RGB. (pag.316-317)
Use with RGB controllers. (pag.316-317) Constant voltage: use a 24V converter. (pag.308)
- Tensione costante: utilizzare converter 12V (pag.306-307)
Constant voltage: use 12V converter (pag.306-307)



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	PKG
LEDGARDEN/BC	3W	12V DC	190 Lm	3000K	>80Ra	30°	IP 67	nero / black	100 cm	1/25
LEDGARDEN/BF	3W	12V DC	210 Lm	6400K	>80Ra	30°	IP 67	nero / black	100 cm	1/25
LEDGARDEN/RGB-C	9W	12V DC	210 max	RGB	-	30°	IP 67	nero / black	100 cm + connettore RGB	1/25

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks